

## Instängningslarm för kyl- och frysrum - SCA2AL

SCA används i utrymmen där det finns förhöjd risk för personskada eller om en person riskerar att bli instängd. Sådana utrymmen kan t ex vara frysrum, maskinrum eller hissrum. Larmet sätts igång genom att den nödsatta personen trycker på en röd nödsignalknapp.

SCA-larmet finns i olika varianter med varierande funktioner. Produktserien har ett antal grundfunktioner samt ett antal tillval.

### Specifikationer SCA2AL

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta nödsignalknappar. Batteribackup för 24h övervakning eller 7h larm. 2 batterier ingår. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när nödsignalknappen trycks in. Två potentialfritt växlande reläer finns, för vidare-sändning av larmet och manövrering av annan utrustning.

- Ingångar för två eller fler nödsignalknappar med eller utan belysning.
- Batteribackup 24h/7h larm, dubbla batterier.
- Röd LED-lampa lyser vid larm.
- Kraftig ljudsignal vid larm.
- Klarar att vidare-sända larm till två olika mottagare.
- Klarar anslutning av tillhörande siren och blyxtljus.
- Klarar att styra annan utrustning vid larm.
- 2 NO/NC utgång.
- Vändbart lock, kan väggmonteras med kabelgenomföring upp eller ner.



Bilden visar larmcentralen i SCA.

### Anpassad lösning

Finns det önskemål om ytterligare funktioner går dessa att ta fram och utöka de befintliga funktionerna med.

Ta kontakt med oss så diskuterar vi gärna dina önskemål.



Bilden visar modell SCB3DL av nödsignalknapp som kan kopplas till larmet. Önskat antal nödsignalknappar köps till separat.

# Instängningslarm för kyl- och frysrum - SCA2AL

## Tekniska specifikationer

### Mått

Larmcentralen                      Bredd: 213 mm                      Höjd: 185 mm                      Djup: 102 mm

### Strömförsörjning

Drivspänning: 230V AC  $\pm 10\%$  50/60Hz  
Effekt: 20W. Installationskategori: II

### Batteri

2 Blyackumulatörer 12V 1,2Ah  
Rätt utbytesbatterier beställs från Punos.

### Drifttid

I övervakningsläge från fulladdat batteri: 24 timmar  
Larmtid från fulladdat batteri: 7 timmar

### Omgivningsmiljö

Omgivningstemperatur vid larmcentral:  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+40^{\circ}\text{C}$   
Kapslingsklass IP54 (dammskyddad, striltät)

### Larmutgång

2 Potentialfri växling, 230V 2A

**Montering av ej godkända strömförande tillbehör är ej tillåtet.**

### Tillverkas av

Punos Electronic AB  
Kärrlyckegatan 29C  
418 78 GÖTEBORG  
Tel: 031-775 45 00  
E-post: [info@punos.se](mailto:info@punos.se)  
Hemsida: [www.punos.se](http://www.punos.se)

